

e materiałów instalacji elektrycznej

va	Jednostka	Ilość
wane		
zdo natynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 1	szt.	13.00
<, 16A, jednofazowa		
znik pojedynczy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 4	szt.	9.00
znik schodowy, jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44	szt.	6.00
awa IP 44, 1x30W	szt.	8.00
awa IP 44, 1x40W	szt.	10.00
awa IP 65, 1x40W	szt.	3.00
ica rozdzielcza naścienna klasa ochronności II,	szt.	1.00
55/20 cm, 160A IP 44		

mentów instalacji odgromowej

	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
	Uziom prętowy	R1 R1 R1 R1	4 szt.

OCHRONA P.PORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD PRACY SIECI TN-S
POŁACZENIA WYRÓWAWCZE W TYM KAŻDEGO KONTENERA

Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodem YDYo 3x1,5 oraz 4x1,5 mm2
Instalacje gniazd 230V należy wykonać przewodem YDYo 3x2,5 mm2
Instalacje wykonać jako natynkową w rurach ochronnych
Gniazda 230V w sanitariatach na h=1,5 m od posadzki.
Gniazda nad meblami na h=1,1 od posadzki
Pozostałe gniazda 230V montować na h=0,3 od posadzki
W pomieszczeniach stosować osprzęt min. IP44.
Do instalacji uziemień i wyrównawczej należy podłączyć wszystkie części metalowe

ATD ARCHITEKCI s.c.
50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B
tel./fax (0-71) 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

INWESTOR	GMINA GŁOGÓW, UL. PIASKOWA 1, 67-200 GŁOGÓW				DATA	08.12.2020
ZADANIE	BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA BOISKU W SERBACH					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANZA	FAZA
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Górecki	DOŚ/0164/PBE/18	instalacyjna el.		IE	PW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Gołdyn	DOŚ/0388/PBE/18	instalacyjna el.	Lada		
TYTUŁ RYSUNKU:	Schemat rozdzielnicy szatni TR1				SKALA -	NR R E1